

Матричный видео коммутатор сигналов HDMI (версия 1.4a) 4x2



НIT-HDMI-X442W

Введение

Матричный коммутатор разработан для подключения 4 различных HD видео источников с разрешением до 1080p к 2 мониторам, в первую очередь, для удаленного контроля в составе «мультирумных» и многозональных видеосистем.

Коммутатор передает без потерь полноценное качество HDTV 1080p Full HD с глубиной цвета 36/48 бит и поддержкой X.V. Color.

Основные характеристики

- Поддерживает Full HD разрешение до 1080p, 2K и разрешения 1080/24fs/1080P/1080i/720P/576P/576i/480P/480i
- Глубина цвета 36/48 бит, поддержка X.V. Color
- HDMI версия 1.4a, HDCP версия 1.2, поддержка 3D
- Поддерживает аудиоформаты - DTS-HD/Dolby-true-HD/LPCM7.1/AC3/DTS/DSD
- Поддерживает форматы Xv-YCC и Blue-Ray 24 кадра/сек
- Функция автоматического распознавания и пропуска неподключенных каналов

Технические характеристики:

- Фактический диапазон: 1500 mA
- Входной видео сигнал: 5 Вольт p-p
- Синхронизация входного сигнала: 5 Вольт p-p (TTL)
- Диапазон однонаправленного потока: 1800P/1920 x 1200
- HDMI порт: тип A 19 пин гнездо
- Источник питания: внешний 5 Вольт DC (Input: AC (50HZ.60HZ) 100V-240V; Output: DC12V)
- Габариты: 317 x 256 x 28 мм
- Вес без упаковки: 1968 г

Руководство пользователя НIT-HDMI-X442W

В комплекте:

- 4x2 матричный коммутатор HDMI
- Пульт управления ИК
- Блок питания 5 Вольт DC, 2A
- Руководство по эксплуатации

Подключение

Матричный коммутатор HDTV имеет 4 HDMI входа и 2 выхода. Подсоедините видеосистемы к входным портам коммутатора, используя кабели HDMI, затем подсоедините HDMI мониторы к выходным портам. Включите питание на всех приборах.

Внимание! Прибор оснащен функцией автоматического распознавания и пропуска неподключенных каналов.

Важно: Выход 1 является приоритетным. При подключении только одного монитора или другого устройства отображения используйте Выход 1.

Схема подключения



Прибор имеет порты для выносного управления ИК сигналами, передаваемыми в составе протокола HDMI.

Сопутствующие товары



НIT-EXTIRS
Внешний инфракрасный излучатель для приборов I-Taki с портом IR



НIT-EXTIRR
Внешний инфракрасный приемник для приборов I-Taki с портом IR

Поставщик:

 **Первая Кабельная Компания**
(495) 600-68-68, info@1-cable.ru, www.1-cable.ru